

ООО «Русинжгрупп», г. Москва,
ул. Авиамоторная д.73 А, стр.7
тел. (495) 626-88-80, (495) 517-76-43
mail: generatorplus@mail.ru;
sales@russian-engineering.ru
www.generator1.ru



Russian
Engineering
Group

6,0 кВт

Газовый генератор с воздушным охлаждением **REG GG 8000 S** мощностью **6,0 кВт**

Основные преимущества генератора **REG GG 8000 S**

- ✓ Более высокая выходная мощность по сравнению с аналогами;
- ✓ Оригинальный двигатель FH 440;
- ✓ Синхронный щеточный генератор;
- ✓ Хорошее качество вырабатываемой электроэнергии;
- ✓ Аккумулятор в комплекте;
- ✓ Может работать в ручном и автоматическом режимах, для автоматического включения понадобится дополнительная опция «блок автоматики» (АВР);
- ✓ Выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;
- ✓ Уникальная система смесеобразования;
- ✓ Надёжный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;
- ✓ Датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- ✓ Температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;
- ✓ разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий).



Отличительной особенностью электростанций «REG» является невысокая цена, обусловленная фактом производства внутри страны и высокое качество продукции.

Мы уверены в надёжности и высоком качестве наших решений и готовы поделиться этой уверенностью с вами!

Технические характеристики

Номинальная мощность/Максимальная мощность МЕТАН	5,5 /6,5 кВт
Номинальная мощность/Максимальная мощность ПРОПАН	6.0/ 6,5 кВт
Коэффициент мощности (cosφ)	1,0
Частота тока	50 Гц
Номинальное выходное напряжение	220 В
Фаза	1
Сила тока	29.5 А
Автоматический регулятор напряжения	Есть
Защита от перегрузки	Есть
модель двигателя	FN440
Объем двигателя	440см3
Количество цилиндров	1
Мощность двигателя	14,0 л.с./ 10,3 кВт
Частота вращения	3000 об./мин.
Объем масляной системы	1,0 л.
Потребление топлива при максимальной нагрузке	0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан)
Способ запуска	Электростартер/Автоматический
Датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя	Есть
Уровень шума	64 дБ
Вес	130 кг
Габаритные размеры (ДхВхШ), мм	1030х610х590



Компания «Русинжгрупп» представляет свою новую разработку - универсальный блок автоматики «АВР РИГ 3-1-63». Предназначен для автоматического ввода электропитания от однофазных и трехфазных электрогенераторов.

Основные узлы «АВР РИГ 3-1-63»:

1. Реверсивный переключатель;
2. Контроллер управления;
3. Зарядное устройство для подзарядки АКБ электрогенератора;
4. Кнопка аварийной остановки;

Преимущества «АВР РИГ 3-1-63»:

1. Простота и надежность;
2. Универсальность по количеству фаз со «столба»;
3. Простота подключения и монтажа.
4. Автоматическое включение стартера двигателя электрогенератора;
5. Автоматическое управление подачей топлива;
6. Световая индикация режимов работы оборудования;
7. Счетчик моточасов.

Мы понимаем, что покупка генератора резервного электроснабжения — это серьёзный и обдуманый шаг, поэтому мы применяем индивидуальный подход к нуждам каждого клиента, предоставляем как можно больше информации, подбираем оборудование на основе Ваших потребностей и бюджета.

Если у Вас возникли вопросы по подбору или особенностям оборудования звоните по телефону: +7-(495) 626-88-80; +7(495) 517-76-43 будем рады ответить на них, или посредством электронной почты: generatorplus@mail.ru

Подробнее о наших генераторах можно прочитать на сайте: www.generator1.ru